

DIGITUS®**HDMI Extender-Set, 40 m**

- ermöglicht eine HDMI-Signalübertragung über eine Distanz von bis zu 40 m (4K/120Hz, 4:4:4) mittels CAT 6 oder höher Kabel
- zum Leitungsspektrum gehört ebenfalls eine Bi-direktionale IR-Übertragung, welche eine flexible Steuerung der Signalquelle ermöglicht
- ist ebenfalls zur Wandmontage geeignet und bietet damit flexible Installationsmöglichkeiten

Technische Details:

- HDMI-Signalübertragung (Punkt-zu-Punkt) auf bis zu 40 m in UHD-Auflösung (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Bi-direktionale IR-Übertragung
- max. Auflösung: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 32 Gbps
- unterstützt HDCP 2.3
- unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- HDMI 2.1
- geeignet zur Wandmontage
- unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
- Stromverbrauch: TX: ca. 4W, RX: ca. 3,5W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (1 Einheit): (B)82 x (T)84 x (H)15 mm
- Schutzkontakt-Stecker - an Kunden in der Schweiz liefern wir zusätzlich einen Fixadapter

Anschlüsse Sendeeinheit:

- 1x HDMI Eingang (4K/120Hz) - Anschluss Signalquelle
- 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x IR Eingang - Anschluss von IR-Empfänger
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- 1x Umschalter Auflösung (4K/120Hz, EDID Pass-Through)
- 1x Reset-Taste
- 1x Status-LED

Anschlüsse Empfängereinheit:

- 1x HDMI Ausgang (4K/120Hz) - Anschluss Anzeigedisplay
- 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x IR Eingang - Anschluss von IR-Empfänger
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- 1x Reset-Taste
- 1x Status-LED

Lieferumfang: 1x Sendeeinheit, 1x Empfängereinheit, 1x IR-Sender, IR-Empfänger, 2x Netzteil (12V/1A, 1,2 m), Anleitung



HDMI Extender-Set



Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
HDMI Extender Set	kabelgebunden		40 m	DS-55342	11008471