

DIGITUS®

## 4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer, 4K/30Hz

- ermöglicht bequemes Wechseln zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten
- verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte unabhängig von einander
- wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via RS232-Steuerung
- die Multi-Viewer-Funktion bietet 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen (Split-Screen, PIP) an Ausgang A oder A & B parallel
- ebenso können Audio-Signale über Toslink oder 3,5 mm Stereo Anschluss ausgekoppelt und separat wiedergegeben werden
- unterstützt werden Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Die HDMI-Ausgabeauflösung lässt sich mittels Scaler individuell anpassen

### Technische Details

- max. Auflösung: 4K/30Hz
- RS232-Steuerung über Micro USB Anschluss
- Scaler (Umschalter) - Anpassung der HDMI-Ausgabeauflösung (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- separater Ein-/Ausschalter
- Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4
- Stromverbrauch: ca. 5W
- Metallgehäuse
- (B)91 x (T)214 x (H)18,5 mm
- Schutzkontakt-Stecker - an Kunden in der Schweiz liefern wir zusätzlich einen Fixadapter

### Anschlüsse:

- 4x HDMI Eingang (4K/30Hz)
- 2x HDMI Ausgang (4K/30Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm Audio
- 1x Micro USB Eingang - RS232-Steuerung / Service, FW Update
- 1x DC Buchse mit Schraub-Connector 5V/1A (Stromversorgung) - Anschluss Netzteil
- 9x Status LEDs
- 1x IR Empfänger
- 5x Umschalter
- 1x Ein-/Ausschalter

**Lieferumfang:** 4x2 Matrix Switch / Multi-Viewer, Fernbedienung, Netzteil (5V/1A, 1,2 m) mit Schraub-Connector, Anleitung



4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer



4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
HDMI Matrix Switch	HDMI	8	schwarz		DS-55345	11008478