

LogiLink®

4K/60 Hz HDMI Switch, 3-fach, kaskadierbar




- ermöglicht das automatische Umschalten zwischen 3 HDMI-Signalquellen an einem Bildschirm
- konform zu HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 6 Gbit/s bei 600 MHz pro Leitung (18 Gbit/s gesamt)
- Eingang: 3x HDMI-A Kupplung, 1x DC Stromanschluss
- Ausgang: 1x HDMI-A Kupplung
- unterstützt Ultra HD 4K/60 Hz (YUV 4:4:4) und Full 3D
- Stromversorgung über 5V Netzteil
- unterstützt 36 bit Deep Color (12 bit pro Kanal)
- konform zu HDCP 2.2
- unterstützt DDC, HDR und CEC Funktionalität
- Unterstützung von unkomprimiertem Audio wie LPCM7.1
- unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD)
- 3 mal kaskadierbar über Daisy Chain
- Gehäuse aus Aluminium und ABS
- Maße: (B)118 x (T)65 x (H)26 mm
- Lieferung inkl. IR Fernbedienung und IR-Empfänger

Anwendungsbeispiele:

- zum Anschluss von bis zu 3 Eingabegeräten, z.B Receiver, DVD Player, TV Receiver, Spielekonsole an einem Fernseher oder Beamer



4K/60 Hz HDMI Switch, 3-fach - inkl. IR Fernbedienung



Symbolbild: zeigt die Anschlüsse



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
4K/60Hz HDMI Switch		3	schwarz / silber	HD0044	11117346