

Induktions-Ladegerät aircharger, 15 Watt

No plug, just play! Auflegen = Aufladen.

- keine Stecker, keine störenden Kabel - einfach auflegen und los geht es dank drahtlosem Laden
- alle Qi-fähigen mobilen Endgeräte können ganz unkompliziert geladen werden
- die Fähigkeit „Fremdgegenstände“, wie beispielsweise Kreditkarten zu erkennen, schützt diese so vor Beschädigungen
- wasser- und staubgeschützt
- besitzt Temperatursensoren, um vor einer Überhitzung zu warnen
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit attraktiver Nylon-Oberfläche & einem Haftring, der das Wegrutschen der Endgeräte verhindert
- 15 Watt Schnellladefunktion für gängige Qi-fähige Endgeräte die mit 5V, 9V und 12V (Steckernetzteil 934.909 notwendig) geladen werden
- Eingangsspannung: DC 12V max. 1,2A
- Betriebsspannung 5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A
- Anschluss: USB-A Kupplung & USB-A Stecker mit 2 m Kabel
- Durchmesser Bohrung: 79 mm
- Einbautiefe ohne Kabel: 18 mm
- für die Installation in Tischplatten mit einer Stärke von 18 - 50 mm
- Montage mittels enthaltener Stahlplatte & Schrauben
- Durchmesser: 95 mm, Höhe: 21 mm

Zubehör: Steckernetzteil: ist für die Inbetriebnahme des Induktions-Ladegerätes notwendig • Eingangsspannung: 100-240V, 50/60Hz 0,4A (Eurostecker), Ausgangsspannung: 5V 3A / 9 V 1.67A / 12V 1.2A (USB-A Kupplung) • Maße: (B)52 x (T)48 x (H)31 mm



Induktions-Ladegerät aircharger, 15 Watt



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt den Einbau in eine Tischplatte



Zubehör: Steckernetzteil

| Produkt | Ausführung | Kapazität | Farbe | VE | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|--------------------------------|------------|-----------|---------|----|-------------------|----------------|
| Induktions-Ladegerät aircharge | | 15 Watt | schwarz | | 934.004 | 11296309 |
| Zubehör: Steckernetzteil | | | schwarz | | 934.909 | 11296310 |