

LogiLink.

Mobiler Zusatzakku mit Display, 10.000 mAh

- Powerbank im transparenten modernem Design
- Eingang USB-C Kupplung: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W max.)
- Ausgang USB-A Kupplung: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,22 A (20 W), 12 V/1,67 A (20 W)
- Ausgang USB-C Kupplung: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,22 A (20 W), 12 V/1,67 A (20 W)
- 1x USB-C PD 3.0 (Buchse) & 1x USB-A-QC 3.0 (Buchse) max. 20 W
- 7-Segment-Anzeige für den Akkustand
- 2 Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von 2 USB-Geräten
- Überlade-, Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überhitzungs- und Tiefentladeschutz
- kompatibel mit allen USB-C- und USB-fähigen Geräten wie Smartphones, Tablets, Kopfhörern, Digitalkameras etc.
- Kabellänge: 300 mm
- Maße: (B)54 x (T)86 x (H)60 mm
- Lieferung inkl. USB-A - USB-C Kabel

Anwendungsbeispiele:

- speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet
- ermöglicht auch unterwegs das Laden von Endgeräten



Mobiler Zusatzakku mit Display



Mobiler Zusatzakku mit Display, Detailansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Kapazität	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiler Zusatzakku mit Display	2 x USB	10.000 mAh	schwarz		PA0306	11117805