

LogiLink®

USB-Ladestation, 4x USB-A & 6x USB-C, 120 Watt

Gleichzeitiges Aufladen von bis zu 10-USB-Geräten

- Eingang: 19 - 21 V über DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm)
- Ausgang bei einzelner Nutzung: USB-C1/C2/C3/C4/C5/C6: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/2 A (30 W max.), USB-A1/A2: 3.8—6 V/3 A, 6—9 V/2 A, 9—12 V/1.5 A (18 W max.), USB-A3/A4: 5 V/2.4 A (12 W max.)
- Ausgang bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Anschlüsse: USB-C1/C2: 5 V/4.8 A (24 W max.), USB-C3/C4: 5 V/4.8 A (24 W max.), USB-C5/C6: 5 V/4.8 A (24 W max.), USB-A1/A2: 5 V/3.6 A (18 W max.), USB-A3/A4: 5 V/2.4 A (12 W max.), max. total output: 120 Watt
- verfügt über Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 & Smart Charging
- kompatibel mit den meisten mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und vieles mehr
- Überlade-, Tiefenentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- Maße: (B)210 x (T)140 x (H)67 mm
- Lieferung inkl. Netzteil & Stromkabel mit Schutzkontaktstecker
- Schutzkontak-Stecker - für die Schweiz wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Für wen geeignet:

- Schulen
- Bibliotheken
- Hotels & Restaurants
- Büros



USB-Ladestation



Netzteil & Stromkabel



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Kapazität	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
USB-Ladestation	4 x USB-A / 6 x USB-C	120 Watt	schwarz		PA0327	11117950